

## TOMACORRIENTE MINI PLUG-IN WI FI



### ESPECIFICACIONES:

Voltaje:	100-240V
Capacidad:	15A/1800W
Nema:	5-15R/5-15P
Temp. de trabajo:-	10°C +40°C
Standard WIFI:	IEEE802.11b/g/n
Frecuencia de Wifi:	2.4Ghz
Material:	Plástico policarbonato PC
Color:	Blanco
Dimensiones:	70*40*52mm±2mm
Funciones:	Encendido/apagado
Tipos de control:	App VCP Smart, Manual, Horarios, Escenas.
Certificado:	RETIE

### Software:

Para operar el tomacorriente inteligente. Se requiere la aplicación gratuita "VCP Smart", la cual Está disponible en la tienda de aplicaciones para dispositivos IOS APP Store y en la tienda de Google Play para dispositivos Android.

## CONEXIÓN DEL TOMA INTELIGENTE WI-FI

1. Conecte el mini-plug inteligente Wi-Fi a un toma de corriente y enciéndalo.
2. Abra su aplicación y seleccione el icono + en la parte superior derecha de la aplicación para agregar el dispositivo.
3. Seleccione "Enchufe" como Tipo de dispositivo. La aplicación también se puede utilizar para controlar otros dispositivos inteligentes compatibles.
4. Seleccione "Finalizar configuración de red" cuando el LED azul parpadee rápidamente.
5. Si la luz LED azul no parpadea rápidamente Cuando conectas tu mini-plug, mantén presionado el botón de encendido en el centro del mini-plug durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo. La aplicación detectará automáticamente la red Wi-Fi a la que está conectado.
6. Ingrese la contraseña del enrutador Wi-Fi al que está conectado.
7. Haga clic en "Siguiente" cuando haya ingresado su contraseña de Wi-Fi y la luz LED azul parpadee cada dos segundos.

### Nota:

El proceso de configuración debería tardar aproximadamente 1 minuto.

